

Ref LT atex

CE C^{UL} US IECEx Ex RoHS

MANUEL D'UTILISATION

Lampe pour utilisation en zone explosive

V 1.0

France

Important:

Lire le manuel avant d'utiliser ou avant toute operation .

1. Instruction:

Merci d'avoir choisi la lampe LT atex .

2. Product:

LT atex pour utilisation industrielle
Pour utilisation en zone dangereuse explosive

3. Battery:

4 x AA/ALKALINE batteries
Batteries type ENERGIZER E91 or DURACELL MN1500

4. Certifications:



UL USA : UL FILE NO.: OERX.E324236

IECEX

IECEX Worldwide : IECEx
CERTIFICATE NO.: IECEx UL 11.0042



Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.:
DEMKO 11 ATEX 1110052

5. ATEX Certificats:

Demko 11 ATEX 1110052
IECEX UL 11.0042
Vendeur Europe : societee CEBA BP9 QUARTIER MARTINI D1350 CULOZ



II 1G Ex Ia IIC T4

6. UL Certificats

Class I Div I Grp ABCD
Class II Div I Grp EFG
Class III Temp Code: T4


7. caracteristiques:

- OSRAM golden dragon LED
- la led est enfonce dans un puit pour une meilleur efficacite
- securite intrinseque pour zone dangereuse
- reflector adapte a un eclairege sur grance longueur

- enveloppe dure et resistente
- verre resistant aux impacts
- etanche a l'eau
- poignee non glissante

8. Installation:

INSTALLATION



9. On et off Interrupteur:

Mise en route en appuyant sur le bouton caoutchoute on/off a l'arriere de la poignee.

10. Operation:

OPERATION



11. remplacement des piles:

devisser le capot avant, ne pas toucher les parties chaudes risqué de brulure, enlever le capot , enlever le reflecteur avec la led, ne pas metre ses doigts sur le reflecteur sous peine d'affaiblir les performances de celui ci. Changer les piles par des piles neuves de meme marque et changer toutes les piles en meme temps./ a chaque changement de piles , bien faire correspondre le + avec le + et le - avec le moins , et toujours adopter les trois regles suivantes:

- toutes les piles de meme statut
- toutes les piles de meme marque
- toutes les piles de meme reference

dans un cote , metre deux piles avec le pole (+) dans la meme direction, pour l'autre cote, inserer deux piles avec le pole - dans la meme direction, lever le reflecteur avec la led doucement , sans forcer en le faisant glisser dans la rainure , bien le positionner , toujours sans forcer , en douceur, refermer la lampe en vissant le capot jusqu'au bout . en cas dde longue periode sans utilisation de la lampe , il est bon d'enlever les piles car il y a risque de oulure et donc de deteriorer la lampe.

12. precaution d'utilisation:

ne pas dirger la lampe dans les yeux des utilisateurs , cela peut causer des etourdissements , dans le cas ou cela arriverait , ne pas regarder la lampe et fermer vos yeux pour les proteger , dans tous les cas , n'utiliser cette lampe qu'en accord avec les regles d'utilisation en vigueur dans le pays ou vous etes .

CEBA BP9 QUARTIER MARTINI 01350 CULOZ
Ceba-fr.com
Tel 0478871439
Fax 0478871391